

Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Duplex-Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker MFC-L5710DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

MFC-L5710DW



Highlights:

- Bis zu 48 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Blatt/Min.
- Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 56 Bildern/Min.¹
- 8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Gigabit-LAN, WLAN 5 GHz
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 50 Blatt Duplex-ADF
- 250 Blatt² Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt²
- 3.000 Seiten Toner³ im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 11.000 Seiten³ erhältlich
- Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen

Abmessungen und Gewicht

Mit Karton (B x H x T)
549 x 580 x 497 mm – 20,0 kg

Ohne Karton (B x H x T)
417 x 448 x 461 mm – 16,4 kg

Verbrauchsmaterial

Toner im LU³
1 x 3.000 Seiten

Standard-Toner³
TN-3600 – 3.000 Seiten


Jumbo-Toner³
TN-3600XL – 6.000 Seiten

Super-Jumbo-Toner³
TN-3600XXL – 11.000 Seiten

Trommel
DR-3600 – 75.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob)

Druckvolumen

Empfohlen monatlich⁴
Bis zu 5.000 Seiten



Allgemein

Technologie

Elektrofotografischer
Laserdrucker

Speicher

512 MB

Bedienfeld

8,9 cm Touchscreen-
Farbdisplay

Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed
USB-Host (vorne)

LAN Schnittstelle

Gigabit-LAN

WLAN Schnittstelle

2,4 Ghz und 5 Ghz

Lieferumfang

Gerät, Tonerkassette, Trommel,
Netzkabel, Installationsanleitung,
Garantiekarte

Drucker

Druckgeschwindigkeit (A4)

Simplex: 48 Seiten/Minute
Duplex: 24 Seiten/Minute

Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)⁵

Weniger als 6,7 Sekunden

Leisemodus

Modus zur Reduzierung der
Druckgeräusche durch
Reduktion der Druckge-
schwindigkeit

Druckersprachen

PCL6, BR-Script3, IBM
Proprinter XL, Epson FX-
850, PDF 1.7, XPS 1.0

Auflösung

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Interne Schriften (PCL)

73 skalierbare Schriften
12 Bitmap Schriften

Interne Barcodes (PCL)

16 barcodes
*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (set A, set B, set C),
EAN128 (set A, set B, set C),
Code93, GS1Databar, MSI

Interne Schriften (Postscript)

66 skalierbare Schriften

Druckertreiber- funktionen

N-auf-1 Druck⁶

Bis zu 25 A4-Seiten auf eine
A4-Seite reduzieren

Poster-Druck⁷

1 A4-Seite auf 4,9,16 oder 25
A4-Seiten vergrößern

Tonersparmodus

Reduziert Tonerverbrauch
ohne die Druckgeschwindigkeit
zu beeinflussen

Wasserzeichen-Druck⁷

Ausdruck mit vordefiniertem
Text oder mit eigenen
benutzerdefinierten
Informationen

Kopf- und Fußzeile⁷

Fügen Sie Ihren gedruckten
Dokumenten eine
Identifikation hinzu
Dokumente (Datum und
Uhrzeit, kurze
benutzerdefinierte Nachricht
oder PC-Benutzername)

Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im
A5 Broschüren-Format,
indem Sie den automatischen
oder manuellen Duplexdruck
verwenden

Manueller Duplexdruck

Manueller beidseitiger Druck
durch manuelles Wenden der
Seite (empfohlen für Medien,
die nicht vom Duplexdruck
unterstützt werden)

Druckprofile⁶

Speichern Sie Ihre bevorzug-
ten Druckeinstellungen als
Profil zur einfachen
Wiederverwendung

Umkehrdruck⁷

Drehen Sie den Inhalt eines
gedruckten Dokuments um
180°

Carbon Copy⁷

Druckt zusätzliche Kopien
des gleichen Dokuments auf
Papier aus zusätzlichen
Papierfächern

Druckauftrag abgeschlossen Benachrichtigung

Druckbenachrichtigung, die
beim Drucken an Ihren PC
gesendet wird

Direct Print

Direkt drucken von einem
USB-Stick. Unterstütze
Formate; PDF 1.7, JPEG,
Exif+JPEG, PRN (erstellt
mit Brother Druckertreiber
des Modells), TIFF
(gescannt mit Brother
Modell), XPS Version 1.0

Match Media⁸

Weist einer bestimmten
Papierkassette eine ID zu,
um die Auswahl der
verschiedenen Medientypen
aus einer Papierkassette zu
erleichtern

Papierkassetten auslassen⁸

Konfiguriert die Auswahl des
Papierfachs, um bestimmte
Fächer/Medien für den regulären
Druck zu vermeiden

Trennen von Druckjobs

Legen Sie ein andersfarbiges
Blatt Papier zwischen
verschiedene Druckaufträge,
um diese zur einfachen
Identifizierung zu trennen

Sicherer Druck/Secure Print⁷

Schützen Sie Druckaufträge mit
einem 4-stelligen Freigabecode,
der am Gerät benötigt wird, um sie
zu drucken

ID Printing

Hinzufügen von Identifikations-
merkmalen zu Ihren gedruckten
Dokumenten (Datum und Uhrzeit,
kurze benutzerdefinierte Nachricht
oder PC-Benutzername)

Druckertreiber

Windows

Windows 11
(32 und 64bit Version)
und mehr

macOS

Apple AirPrint

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 und x86_64)

ChromeOS

Unterstützt natives Drucken
aus ChromeOS

PCL Treiber

Generischer PCL XL Treiber

PostScript Universal Print Treiber

Treiber für Windows, mit dem Sie auf jedem Netzwerk- oder lokal angeschlossenen Brother-Drucker

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf support.brother.com

Papiermanagement und Vorlagenmanagement

Papierzufuhr²

Standard-Papierkassette
250 Blatt

Multifunktionszufuhr

100 Blatt

Papierablage

150 Blatt

Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

50 Blatt

Umschlagdruck

Ja, über Multifunktionszufuhr

Automatischer Duplexdruck

DIN A4

Medienformate

Standard-Papierkassette

DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN A5, DIN A5(quer), DIN A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 kurz (270mm), Folio, 16K

Optionale Papierkassetten

DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, DIN A4 kurz (270mm), Folio, 16K

Multifunktionszufuhr

Breite: 69,8 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm, Umschlag: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm

Vorlagenglas

Bis zu DIN A4 / /Legal

Medienarten- und Gewichte Standard-Papierkassette

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier, dickes Papier; **60-163 g/m²**

Optionale Papierkassetten

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier, dickes Papier; **60-120 g/m²**

Multifunktionszufuhr

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge (dick und dünn); **60-230g/m²**

Automatischer Duplexdruck

Normalpapier, Briefpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier; **64-105g/m²**

ADF

Normalpapier, Recyclingpapier **64-90 g/m²**

Mobile & Web Connect

Brother Mobile Connect⁹ (Android)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android-Gerät aus

Brother Mobile Connect⁹ (iPad/iPhone)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem iPad/iPhone aus

Mopria™

Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™-unterstützten Android-Geräten.

Apple AirPrint

Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint-fähigen Anwendung

Brother Print Service Plugin¹⁰

Drucken Sie von einem Android-Gerät ohne eine spezielle App

Brother Apps¹⁰

Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-PDF durchsuchbar (OCR), Fax-Weiterleitung an Cloud/ E-Mail, Scan-to-Power Point/ Excel/ Word, Easy Scan-to-E-Mail

Web Connect^{10,11}

Druck und Download aus und Scan zu Box, SharePoint Online, DropBox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote, direkt vom Brother Gerät

Kopierer

Duplex-Kopie

Ja, automatisch

Auflösung

Bis zu 1.200 x 600 dpi

Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)⁵

Weniger als 8,7 Sekunden

Graustufen

256 (8 bit)

Kopierfunktionen

Mehrfachkopien

Kopiert ein Dokument bis zu 999 mal, auch sortiert

Zoom

Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

2-in-1 Ausweis-Kopie

Druckt beide Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite

Quittungs-Kopie

Erstellt klarere Kopien von Quittungen

N-auf-1 Kopie

2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren

Scanner

Scanner Typ

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Farbscan

Ja

Scangeschwindigkeit (A4)²

28 Bilder/Min. in S/W und 20 Bilder/Min. in Farbe

Scangeschwindigkeit Duplex (A4)²

56 Bilder/Min. in S/W und 40 Bilder/Min. in Farbe

Auflösung (ADF)

Bis zu 600 x 600 dpi

Auflösung (Vorlagenglas)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Auflösung (interpoliert)

Das Brother Scanner Utility unterstützt Auflösungen bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Farbtiefe

48 bit intern
24 bit extern

Gaustufen

256 (8 bit)

USB-Direktscan

Scannt direkt auf einen USB-Stick

Unterstützte Dateiformate:

PDF (PDF/A-1b, gesichert, signiert, high compression), JPEG, TIFF, XPS

Scanfunktionen

Unterstützte Dateiformate

PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17)
JPEG, TIFF, XPS

Scan-to-Funktionen

Scan-to-E-Mail/ -Text/ -Bild/ -Datei/ -USB/ -E-Mail-Server/ -SMB (Netzwerk)⁷/ -(S)FTP/ -SharePoint/ -PDF durchsuchbar (OCR)⁹

Scan-to-Microsoft Office

Scan-to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Scan Profile⁷

Bis zu 25 Profile für SMB (Netzwerk)/ (S)FTP/ Sharepoint

Dokumententrennung

Auf Basis von Leerseiten-erkennung oder einer bestimmten Anzahl einseitiger Bilder/ Blätter (auch wenn mehrere Dokumente in den ADF gelegt werden)

Weitere Scan-Funktionen

automatische Entzerrung (ADF), Bildrotation, Hintergrundentfernung⁷, Colour Drop⁷, Schriftbildverbesserung^{7,9}, Kanten hervorhebung⁷, Rauschreduzierung⁷, Randfüllung^{7,9}, Leerseiten Übersprungung, Teilen von PDF's, mehrseitige PDF's

Scanner-Treiber

Windows

TWAIN und WIA
Windows 10 (32 und 64 Bit)

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf support.brother.com

macOS

Ja, AirPrint Scan

Linux

SANE (32 & 64 Bit)

ChromeOS

Unterstützt natives Scannen in ChromeOS

Fax	Duplex-Fax (senden/empfangen) Ja, automatisch	Sende-/Empfangsspeicher Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)	Speicherübertragung Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
	Fax Modem 33.600 bps (Super G3)	Rundsenden Zum Versenden eines Faxes an bis zu 350 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)	
	Graustufen 256 (8 bit)		

Fax Funktionen

Internet Fax (I-Fax) ^{9,10} Faxt Dokumente über das Internet als E-Mail Anhang, ganz ohne Telefonanschluss	Fax-Weiterleitung Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Nummer	Error Correction Mode (ECM) Wenn das MFC Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten nochmals (das Empfängergerät muss über dieselbe Funktion verfügen)
Fax to Server ¹⁰ Sendet Faxe über das Netzwerk an einen Server	Fernabfrage Ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf ihr Gerät und das Abrufen gespeicherter Faxnachrichten	Automatische Verkleinerung Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument auf eine DIN A4-Seite
Automatische Wahlwiederholung Besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt	Fax-Empfangsstempel Fügt Datum und Uhrzeit bei allen empfangenen Faxen hinzu	Dual Access Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen, z.B. Einlesen während dem Druck
Telefon-Index Elektronisch, alphabetisch sortierte Liste der in Kurzwahl oder Rundsendegruppen gespeicherten Kontakte	Deckblätter Fügt Deckblätter für ausgehende Faxe hinzu	Lautsprecher-/ Klingel-lautstärke 3 Stufen und Aus
Kettenwahl Speichert Teile für lange Wählsequenzen auf verschiedenen Kurzwahlpositionen	Station ID Druckt eine ID und Faxnummer in der Kopfzeile jedes gesendeten Faxes	Graustufen 256 (8 bit)
Stapelübertragung Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie in einem Übertragungsvorgang	PC-Fax senden ^{6,9} und empfangen ^{7,9} Sendet und empfängt Faxe direkt über den PC (nur S/W)	Kontrast Auto/ hell/ dunkel

Netzwerk

LAN Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	WLAN 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastruktur Modus) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastruktur Modus) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)	Wi-Fi Direct [®] Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (automatisch und manuell)
Lokal Schnittstelle Hi-Speed USB 2.0 USB 2.0 Host (vorne)		WLAN Setup Support Wi-Fi Protected Setup (WPS)
		WLAN Applikationen Vertical Pairing

Netzwerkmanagement

Unattended Installer ⁷ Zentrale Verteilung und Anpassung der Treiber und Software	Embedded Web Server Webbasierte Druckverwaltungssoftware auf dem Gerät	Mass Deployment Tool ^{7,9} Einfaches Erstellen von Druckertreibern für problemlose Bereitstellung über Ihr Netzwerk
MSI Installer ⁷ Modularer Installer, der über Active Directory verteilt werden kann	Driver Deployment Wizard ^{7,9} Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)	Status Monitor ⁷ Überwachen Sie den Status Ihrer Maschine von Ihrem Computer aus
BRAdmin ^{7,9} LAN/WAN Management Software von Brother		

Sicherheits- Funktionen

LAN Sicherheit

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

WLAN Sicherheit

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct nur für WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP Filter

IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

Sicherer Druck

Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

E-Mail

Benachrichtigungen

Das Gerät kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn das Gerät Aufmerksamkeit benötigt, z. B. wenn der Toner leer ist oder ausgetauscht werden muss

E-Mail Berichte

Erhalten Sie regelmäßig Nutzungsberichte per E-Mail

Automatic Intrusion Detection

Alle Brother Print-Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update-Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern

Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwortgeschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber

Einstellsperre

Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Gerät)

Secure Key Management

Bietet ein default selbst-signiertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbst-signiertes Zertifikat/ Zertifikat-signierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

Benutzersperre 3.0

Verwenden Sie eine 4-stellige PIN oder ein Passwort, um eine Person oder eine Gruppe von Benutzern über ein Netzwerk zu identifizieren und zu authentifizieren. Ermöglicht die Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

Digital signierte Firmware

Die Firmware für Brother Druck- und Scangeräte ist digital signiert und sicher

On-Premise Active Directory/LDAP(s) Authentifizierung

Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mithilfe von AD-/LDAP(s)-Authentifizierung. Mitarbeiter können sich mit ihren vorhandenen Netzwerk-Anmeldedaten authentifizieren

Port-basierte Netzwerk Zugangskontrolle

(IEEE 802.1x)

Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

Beschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken

Druckprotokoll speichern

Ermöglicht die Prüfung einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei. Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag

NFC	Unterstützte externe NFC-Kartenleser RFIDeas pcProx Enroll <ul style="list-style-type: none"> • RDR-6081AKU • RDR-6281AKU • RDR-6381AKU • RDR-6E81AKU • RDR-6H81AKU 	RFIDeas AIR ID Enroll <ul style="list-style-type: none"> • RDR-7081AKU • RDR-7581AKU • RDR-7F81AKU Elatec <ul style="list-style-type: none"> • TWN3 MIFARE • TWN3 MIFARE NFC • TWN3 Multi ISO • TWN4 MIFARE NFC 	<ul style="list-style-type: none"> • (Kartenleser von Drittanbietern müssen zusätzlich erworben werden. Andere Kartenleser werden unterstützt, wenn sie über den integrierten Webserver registriert werden)
------------	---	--	--

Optionales Zubehör	Kartenleser-Halterung CH-1000 Optionale Halterung für NFC-Kartenleser	Papierkassetten (optional) LT-5505: 250 Blatt ² (max. 2x) LT-6505: 520 Blatt ² (max. 2x), (1 x LT-5505 + 1 x LT-6505)	Filter-Halterung FH-1100 Nur in Verbindung mit dem Leisemodus empfohlen
---------------------------	--	---	--

Adressbuch	LDAP/LDAPs Zugriff auf Adressbücher, die auf einem Server wie Microsoft Exchange gespeichert sind	Kurzwahl 300 Kontakte für Faxnummern und E-Mail-Adressen	Rundsendegruppen Bis zu 20 Gruppen
-------------------	---	--	--

Software	Brother iPrint & Scan Desktop^{6,10} Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Windows- oder macOS-PC	Dienstprogramme Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother-Kundendienst	Easy Setup Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihres Brother-Geräts über support.brother.com
	Kofax PaperPort SE 14^{7,9} Programm zum Dokumentenmanagement		

Lösungen & Upgrades¹¹	Kompatibel mit den Upgrades Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, E-Mail Print, Barcode Utility, Custom UI	Im Lieferumfang E-Mail Print
---	---	--

Lösungs-Schnittstelle	Brother Solutions Interface (BSI) Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen Weitere Informationen unter: www.brother.de/landingpages/bsi	Drittanbieter Lösungen Kompatibel über das Brother Solutions Interface (BSI) zu Lösungen wie z.B. Kofax ControlSuite, YSoft und viele mehr
------------------------------	--	--

Betriebs- voraussetzungen

Stromversorgung

220-240V
AC 50/60Hz

Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit 20 - 80%
10°C - 32.5°C
50°F - 90.5°F

Lagerumgebung

Luftfeuchtigkeit 35 - 85%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Ökologie

Leistungsaufnahme¹²

Kopieren: 680 W
Kopieren im Leisemodus:
430 W
Drucken: 670 W
Drucken im Leisemodus:
430 W
Bereitschaft: 31 W
Schlafmodus: 5,9 W
Tiefschlafmodus: 0,6 W
Ausgeschaltet: 0,05 W

Schalleistungspegel¹³

Drucken: 7,02 B(A)
Bereitschaft: 4,90 B(A)
Leisemodus: 6,54 B(A)
Tiefschlafmodus: geräuschlos

Schalldruckpegel¹³

Drucken: ca.. 54,0 dB(A)
Bereitschaft: 35,0 dB(A)
Leisemodus: 50,0 dB(A)

Blauer Engel

Ja

Tonersparmodus

Reduziert den Tonerverbrauch
und dadurch die Druckkosten

TEC Wert

0,59 kWh/Woche

- 1 Scan Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
- 2 Papierkapazität gemessen mit 80 g/m² Papier
- 3 Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- 4 Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt
- 5 Druck aus Bereitschaft und Standard-Papierkassette 1
- 6 Nur Windows und MacOS AirPrint
- 7 Nur Windows
- 8 Installation von optionalen Papierkassetten notwendig
- 9 Zusätzliche Software benötigt, ggfs. optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com> notwendig. Brother Mobile Connect kostenloser Download über Google Play oder App Store
- 10 Internetverbindung erforderlich
- 11 Zusätzliche Aktivierung erforderlich
- 12 Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile
- 13 Schalleistungspegel und Schalldruckpegel gemäß ISO/IEC 7779

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 08.08.2023/dm



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side